FECツインサンルクスエース 110W ～ 360W

■FECツインサンルクスエース用安定器

種類		定格電圧(V)	形式	希望小売価格(税抜)	入力電流(A) 無負荷時	始動時	安定時	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	二次側配線長	質量(kg)	適合ポール		寸法(mm) Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓕ	Ⓖ
220W用	一般形高力率	100	H2.5TC1A(B)41	¥20,200	2.65	4.6	2.8	245	210	3.5	50m以下	4.7	5B	①	260	80	84	90	295	325
	一般形低力率	200	H2.5C2A(B)352	¥10,400	—	3.5	2.10	230	—	3.5		2.7	4B		140	66	83	76	175	205
	一般形高力率		H2.5CC2A(B)352	¥14,800	1.00	2.5	1.30	230	—	3.5		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H2.5CL2A(B)352	¥17,900	1.75	1.66	1.23	230	—	3.5		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	調光形	200	NHL2.2TD2A(B)52	△オーダー	1.25	2.40	1.32	250	—	3.6		11.0	6B	②	440	102	112	112	480	510
					調光時 —	—	0.93	169	220	2.10										
270W用	一般形高力率	100	H3TC1A(B)51	¥21,300	3.5	5.4	3.45	300	210	4.0	50m以下	6.0	5B	①	260	94	105	104	295	325
	一般形低力率	200	H3C2A(B)352	¥11,600	—	4.2	2.5	280	—	4.2		2.8	4B		180	66	83	76	215	245
	一般形高力率		H3CC2A(B)352	¥17,000	1.20	2.9	1.59	280	—	4.2		3.5	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H3CL2A(B)352	¥20,200	2.00	2.00	1.49	280	—	4.2		3.5	4B		220	66	83	76	255	285
	調光形	200	NHL2.7TD2A(B)52	△オーダー	1.50	2.7	1.56	295	200	4.15		12.2	6B		480	102	112	112	520	550
					調光時 —	—	1.12	202	220	2.55										
360W用	一般形高力率	100	H4TC1A(B)51	¥26,300	4.5	7.0	4.54	395	210	5.4	50m以下	6.7	5B	①	260	94	105	104	295	325
	一般形低力率	200	H4C2A(B)352	¥13,600	—	5.7	3.3	375	—	5.7		3.1	4B		180	66	83	76	215	245
	一般形高力率		H4CC2A(B)352	¥20,200	1.50	4.0	2.10	375	—	5.7		4.0	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H4CL2A(B)352	¥24,200	2.7	2.7	2.00	375	—	5.7		4.0	4B		220	66	83	76	255	285
	調光形	200	NHL3.6TD2A(B)52	△オーダー	1.90	3.8	2.10	395	200	5.7		14.3	6B		480	102	112	112	520	550
					調光時 —	—	1.48	265	220	3.35										





安全機能付安定器 ■表中①、②の商品が対象となります。(P1447 解説)

安定器の注意事項
■形式の A（B）の A は定格周波数 50Hz 用、B は 60Hz 用を表し、それぞれ別商品となります。
■適合ポールは、施工上・安全上の観点から推奨するサイズを記載しています。
■200V 用の一般形高力率安定器及び低始動電流形安定器は口出線長が 250mm となっておりますが、口出線長 750mm タイプ（形式末尾 353）も用意しております。
■P1445、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
■二次電圧の「－」は定格電圧と同じです。

ご使用上の注意
●FECツインサンルクスエース110Wは専用安定器、180～ 360Wは100V・200V水銀灯一般形・低始動電流形安定器と組合せてご使用ください。定電力形、フリッカレス形の水銀灯安定器では使用しないでください。
●電源電圧は、安定器の定格電圧の±6%の変動範囲内でご使用ください。
●安定器からランプ（照明器具）までの配線延長は、表中の数値以下となるようにしてください。
●水銀灯安定器との組合せは、次のようになります。
110W→水銀灯安定器と同様に設計された専用安定器(一部専用器具内蔵形安定器)
180W→200W用水銀灯安定器
220W→250W用水銀灯安定器
270W→300W用水銀灯安定器
360W→400W用水銀灯安定器
●調光点灯は最寄りの弊社営業所・技術設計センターへご相談ください。
●周囲温度は、－20 ～＋40℃の範囲内でご使用ください。
●安定器を並べて取付ける場合、安定器相互の間を安定器の幅以上離し、通風をよくしてください。
●適合するランプ、器具と組合せてご使用ください。不適合のランプや器具でのご使用は感電のおそれや、故障につながるおそれがありますのでご注意ください。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切ってください。