FECセラルクスエース®EX・EX2（水平点灯形）110W ～ 660W

■FECセラルクスエースEX・EX2用安定器

種類		定格電圧(V)	形式	希望小売価格(税抜)	入力電流(A) 無負荷時	始動時	安定時	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	二次側配線長	質量(kg)	適合ボール		寸法(mm) Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓕ	Ⓔ
180W用	一般形高力率	100	H2TC1A(B)41	¥18,700	3.1	3.8	2.5	215	210	2.8	50m以下	4.4	5B	①	260	80	84	90	295	325
	一般形高力率	200	H2CC2A(B)352	¥14,100	1.00	1.90	1.20	205	－	2.9		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H2CL2A(B)352	¥16,700	1.50	1.36	1.05	205	－	2.9		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	一般形高力率	200	MC1.8CC2A(B)352	¥14,100	1.10	1.80	1.13	205	－	2.9		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	調光形	200	MC1.8TD2A(B)51	△オーダー	1.55 調光時 －	1.40 －	1.17 0.70	210 133	240	2.40 1.50		10.0	6B	②	440	102	112	112	480	510
220W用	一般形高力率	100	H2.5TC1A(B)41	¥20,200	2.65	4.6	2.9	250	210	3.5	50m以下	4.7	5B	①	260	80	84	90	295	325
	一般形高力率	200	H2.5CC2A(B)352	¥14,800	1.00	2.5	1.44	245	－	3.5		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H2.5CL2A(B)352	¥17,900	1.75	1.66	1.26	245	－	3.5		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	一般形高力率	200	MC2.2CC2A(B)352	¥14,800	1.10	2.40	1.38	245	－	3.5		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	調光形	200	MC2.2TD2A(B)51	△オーダー	1.80 調光時 －	1.80 －	1.37 0.85	255 162	240	3.0 1.9		11.0	6B	②	440	102	112	112	480	510
270W用	一般形高力率	100	H3TC1A(B)51	¥21,300	3.5	5.4	3.64	310	210	4.0	50m以下	6.0	6B	①	260	94	105	104	295	325
	一般形高力率	200	H3CC2A(B)352	¥17,000	1.20	2.9	1.70	300	－	4.2		3.5	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H3CL2A(B)352	¥20,200	2.00	2.00	1.56	300	－	4.2		3.5	4B		220	66	83	76	255	285
	一般形高力率	200	MC2.7CC2A(B)352	¥17,000	1.30	2.9	1.62	297	－	4.2		3.5	4B		200	66	83	76	235	265
	調光形	200	MC2.7TD2A(B)51	△オーダー	2.00 調光時 －	2.20 －	1.70 1.05	310 200	240	3.4 2.15		12.5	6B	②	480	102	112	112	520	550
360W用	一般形高力率	100	H4TC1A(B)51	¥26,300	4.5	7.0	4.75	405	210	5.4	50m以下	6.7	6B	①	260	94	105	104	295	325
	一般形高力率	200	H4CC2A(B)352	¥20,200	1.50	4.0	2.30	395	－	5.7		4.0	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H4CL2A(B)352	¥24,200	2.7	2.7	2.05	395	－	5.7		4.0	4B		220	66	83	76	255	285
	一般形高力率	200	MC3.6CC2A(B)352	¥20,200	1.90	3.8	2.20	395	－	5.7		4.0	4B		200	66	83	76	235	265
	調光形	200	MC3.6TD2A(B)51	△オーダー	2.6 調光時 －	2.9 －	2.20 1.35	395 260	240	4.6 3.0		14.5	6B	②	500	102	112	112	540	570
660W用	一般形高力率	100	H7TC1A(B)61	¥45,900	8.5	13.0	8.3	710	210	10.0	50m以下	16.0	6B	②	410	112	122	122	450	480
	一般形高力率	200	H7CC2A(B)51	¥30,500	2.75	7.0	4.1	710	－	10.0		7.1	6B	①	260	96	113	106	295	325
	低始動電流形	200	H7CL2A(B)51	¥42,000	4.7	4.7	3.7	710	－	10.0		7.3	6B		260	96	113	106	295	325





安全機能付安定器 ■表中①、②の商品が対象となります。(P1447 解説)

安定器の注意事項
■形式の A (B) の A は定格周波数 50Hz、B は 60Hz を表し、それぞれ別商品となります。
■200V 用の一般形高力率安定器及び低始動電流形安定器は口出線長が 250mm となっておりますが、口出線長 750mm タイプ（形式末尾 353）も用意しております(660W をのぞく)。
■P1445、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
■二次電圧の「－」は定格電圧と同じです。

ご使用上の注意
- ●周囲温度は、－20 ～+40℃の範囲内でご使用ください。
- ●電源電圧は、使用する安定器の定格電圧±6%の範囲内で使用してください。
- ●安定器からランプ（照明器具）までの配線長は、表中の数値以下となるようにしてください。
- ●安定器を並べて取付ける場合、安定器相互の間隔を安定器の幅以上離し、通風をよくしてください。
- ●適合するランプ、器具と組合せてご使用ください。不適合のランプや器具でのご使用は感電のおそれや、故障につながるおそれがありますのでご注意ください。
- ●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切ってください。
- ●一般形安定器の場合、安定時の電流よりも始動時や無負荷時の電流が大きいものがあり、ブレーカの遮断容量や配線容量を超えることがあります。安定器の入力電流の値をご確認のうえ、設計にご配慮ください。