# CDM-R 70W



## 1 セラミック発光管採用

発光管にセラミックを採用したメタルハライドランプで、ランプ個々の色むらを低減しています。

## 2 コンパクトサイズ

φ97mmと前面径が小さく、器具のコンパクト化を実現できます。

## 3 優れた演色性

色の再現性を表わす平均演色評価数Raが94（70W・4200K）と優れています。

## 4 配光選択がランプ交換で

ランプ交換だけで狭角、中角の配光を選ぶことができます。

## 5 紫外域の光を低減

外球にUVカットガラスを使用し、紫外域の光を低減しています。

### ■CDM-R用安定器

| 種類 | | 定格電圧(V) | | 形式 | 希望小売価格(税抜) | 入力電流(A) 無負荷時 | 入力電流(A) 始動時 | 入力電流(A) 安定時 | 入力電力(W) | 二次電圧(V) | 二次短絡電流(A) | 二次側配線長 | 質量(kg) | 適合ポール | 寸法(mm) | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | Ⓕ | Ⓖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70W用 | 電子安定器（屋内専用）（セラルクス・CDM-R用） | 100V 200V 242V共用 | 100V時 | CE0.7ESH1/2.4-L8 | ¥22,500 | 0.17以下 | 0.17以下 | 0.81 | 81 | 299 | 1.40 | 2m以下 | 0.5 | — | ① | 175 | 40 | 62 | 50 | 234 | 246 |
| | | | 200V時 | | | | | 0.41 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 242V時 | | | | | 0.35 | 80 | | | | | | | | | | | | |




安全機能付安定器

■電子安定器①が対象となります。

安定器の注意事項 ■P1445、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

ご使用上の注意

- 周囲温度は、−5〜+45℃の範囲内でご使用ください。
- 電源電圧は、使用する安定器の定格電圧の±6%以内でご使用ください。
- 適合するランプ、器具と組合せてご使用ください。不適合のランプ、器具でのご使用は感電のおそれや、故障につながるおそれがありますのでご注意ください。
- ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切ってください。また、ランプ始動のため高電圧パルスが発生しますので、テスタなどでの二次電圧の測定も避けてください。テスタ故障のおそれがあります。
- 安定器からランプ（照明器具）までの配線長は表中の数値以下になるようにしてください。
- 安定器をまとめて使用する場合、安定器相互の間隔をケースの幅以上離し、通風をよくしてください。
- 電子安定器の取付方向は、取付面を造営材に取付け、放熱フィンを造営材から100mm以上離して設置してください。
- 安定器は各種の保護機能を内蔵しています。
  電子安定器の場合…
  パルス停止機能付　温度スイッチ（復帰式）
  電流ヒューズ内蔵
- パルス停止機能：
  ランプが不点になった場合、約20分間放置しますと自動的に高電圧パルスが停止いたします。ランプ交換の際は必ず電源を切ってください。（電源を切ることによりパルス停止機能がリセットされます）電源をそのまま入れた状態でランプ交換を行っても点灯しません。
- 電子安定器は50Hz/60Hzで共用できます。
- 耐パルス性能を備えた専用ソケットでご使用ください。
- 安定器や器具、及び配線をワイヤレスマイクや赤外線リモコン機器、テレビ、ラジオなどの電子機器に近づけないでください。それらの機器が正常に動作しないことがあります。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共有すると、電力線搬送機器が正常に動作しない場合があります。
- 安定器は若干騒音を発生します。図書館、学校、病院、応接室など静かさの要求される場所で、天井内に設置できない場合は、弊社営業所、設計センターに事前にご相談ください。
- 調光はできません。

CDMは、（株）フィリップス　エレクトロニクス　ジャパン様の登録商標です。

※表示価格には消費税は含まれておりません。