ハイラックス 50W～250W

■ハイラックス用安定器

種類		定格電圧(V)		形式	希望小売価格(税抜)	入力電流(A) 無負荷時	始動時	安定時	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	二次側配線長	質量(kg)	適合ポール		寸法(mm) Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓕ	Ⓖ
50W用	一般形高力率	100		NHS0.5CCP1A(B)351	¥16,200	1.10	0.75	0.67	60	—	1.70	15m以下	2.5	4B	①	220	66	83	76	255	285
		200		NHS0.5TCP2A(B)351	¥26,800	0.85	0.50	0.40	72	105	1.70		3.6	4B		260	66	83	76	295	325
70W用	電子安定器(屋内専用)(セラルクス・ハイラックス用)	100V 200V 242V共用	100V時	HX0.7ESH1/2.4-L8	¥22,500	0.17以下	0.17以下	0.81	81	299	1.40	2m以下	0.5	—	②	175	40	62	50	234	246
			200V時					0.41	80												
			242V時					0.35	80												
	一般形高力率(ハイラックス2500用)	100		NHS0.7TCP1A(B)353	¥26,000	1.75	1.10	1.00	92	210	1.35	15m以下	3.6	4B	①	260	66	83	76	295	325
		200		NHS0.7CCP2A(B)354	¥21,400	0.90	0.55	0.47	85	—	1.30		2.7	4B		220	66	83	76	255	285
	一般形高力率(ハイラックス4500・6500用)	100		MS0.7TCP1A(B)353	¥24,400	1.90	1.00	1.00	92	240	1.20		3.6	4B		260	66	83	76	295	325
		200		MS0.7TCP2A(B)353	¥23,700	0.95	0.50	0.50	92	240	1.20		3.6	4B		260	66	83	76	295	325





※形式が「CE」で始まるセラルクス用の電子安定器は適合しませんのでご注意ください。

安全機能付安定器
■電子安定器（②）が対象となります。
■一般形安定器（P1447 解説）表中①が対象となります。

安定器の注意事項
■形式のA（B）のAは定格周波数50Hz、Bは60Hzを表し、それぞれ別商品となります。
■HX0.7ESH1/2.4-L8は出力側も端子台付となります。
出力側が電線付（B0.7HX1/2.4-01）も用意しています。
■適合ポールは、施工上・安全上の観点から推奨するサイズを記載しています。
■P1445、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
■二次電圧の「－」は定格電圧と同じです。

ご使用上の注意

●周囲温度は、－10～＋40℃（70W用電子安定器は－10～＋45℃）の範囲内でご使用ください。
●電源電圧は使用する安定器の定格電圧の±6%以内でご使用ください。
●安定器からランプ（照明器具）までの配線長は、表中の数値以下になるようにしてください。
●適合するランプ、器具と組合せてご使用ください。不適合のランプや器具でのご使用は感電のおそれや、安定器の故障につながるおそれがありますのでご注意ください。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切ってください。また、ランプ始動のため高電圧パルスが発生しますので、テスタなどでの二次電圧の測定も避けてください。テスタ故障のおそれがあります。
●一般形安定器を屋外で使用する場合、口出線の向きが下側になるようにしてください。
●安定器をまとめて使用する場合、安定器相互の間隔をケースの幅以上離し、通風をよくしてください。
●パルス停止機能（形式末尾記号351タイプを除く）：ランプが不点になった場合、約20分間放置しますと自動的に高電圧パルスが停止いたします。ランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。（電源を切ることによりパルス停止機能がリセットされます）電源をそのまま入れた状態でランプ交換を行っても点灯しません。
●電子安定器は、50Hz/60Hzで共用できます。
●口金は、耐パルス性能を備えた専用ソケットでご使用ください。
●安定器や器具、及び配線をワイヤレスマイクや赤外線リモコン機器、テレビ、ラジオなどの電子機器に近づけないでください。それらの機器が正常に動作しないことがあります。
●電力線搬送を使用した機器と電源を共有すると、電力線搬送機器が正常に動作しない場合があります。
●安定器は、若干騒音を発生します。図書館、学校、病院、応接室など静かさの要求される場所で、天井内に設置できない場合は、弊社営業所、設計センターに事前にご相談ください。
●一般形安定器の場合、安定時の電流よりも始動時や無負荷時の電流が大きいものがあり、ブレーカの遮断容量や配線容量を超えることがあります。安定器の入力電流の値をご確認のうえ、設計にご配慮ください。
●調光はできません。

ハイラックスは日立化成（株）様の登録商標です。

※表示価格には消費税は含まれておりません。