アイ サンルクスエース® 70W ～ 940W

■アイ サンルクスエース用安定器

種類		定格電圧(V)	形式	希望小売価格(税抜)	入力電流(A) 無負荷時	始動時	安定時	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	二次側配線長	質量(kg)	適合ポール	寸法(mm)	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓕ	Ⓖ
70W用	一般形高力率（高圧ナトリウム専用形）	100	NHL0.7TC1A(B)351	¥12,800	1.50	1.00	0.98	90	210	1.20	25m以下	3.8	4B	①	260	67	83	77	285	300
		200	NHL0.7CC2A(B)352	¥11,000	0.75	0.50	0.45	85	—	1.25		3.0	4B	②	200	66	83	76	235	265
660W用	一般形低力率	100	H7T1A(B)71 ～2016.3	¥29,300	13.5以下	22.0	13.5	710	210	9.5	50m以下	15.0	7B	③	230	140	125	150	270	300
	一般形高力率		H7TC1A(B)61	¥45,900	8.5	13.0	8.3	725	210	9.5		16.0	6B		410	112	122	122	450	480
	一般形低力率	200	H7C2A(B)51	¥22,800	—	10.0	5.9	700	—	10.0		6.3	6B	②	200	96	113	106	235	265
	一般形高力率		H7CC2A(B)51	¥30,500	2.75	7.0	4.0	705	—	10.0		7.1	6B		260	96	113	106	295	325
	低始動電流形	200	H7CL2A(B)51	¥42,000	4.7	4.7	3.7	705	—	10.0		7.3	6B		260	96	113	106	295	325
940W用	一般形低力率	100	H10T1A(B)71 ～2016.3	¥40,700	18.5以下	32.0	19.5	1015	210	13.5	50m以下	19.0	7B	③	290	140	125	150	330	360
	一般形高力率		H10TC1A(B)71	¥61,800	10.5	20.0	11.9	1035	210	13.5		23.0	7B		500	140	125	150	540	570
	一般形低力率	200	H10C2A(B)51	¥28,100	—	13.7	8.3	985	—	13.7		7.9	6B	②	200	96	113	106	235	265
	一般形高力率		H10CC2A(B)51	¥36,800	3.8	9.5	5.7	990	—	13.7		8.9	6B		280	96	113	106	315	345
	低始動電流形	200	H10CL2A(B)51	¥48,300	6.7	6.7	5.2	990	—	13.7		9.1	6B		280	96	113	106	315	345







安全機能付安定器 ■表中①、②、③の商品が対象となります。（P1447 解説）

安定器の注意事項
■形式の A（B）の A は定格周波数 50Hz 用、B は 60Hz 用を表し、それぞれ別商品となります。
■適合ポールは、施工上・安全上の観点から推奨するサイズを記載しています。
■200V 用の一般形高力率安定器及び低始動電流形安定器は口出線長が 250mm となっておりますが、口出線長 750mm タイプ（形式末尾 353）も用意しております。
■P1445、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
■二次電圧の「－」は定格電圧と同じです。

ご使用上の注意

●アイ サンルクスエース70Wは専用安定器、660W・940Wは100V・200V一般形水銀灯安定器と組合せてご使用ください。定電力形、フリッカレス形の水銀灯安定器では使用しないでください。
●電源電圧は、安定器の定格電圧の±6%の変動範囲内でご使用ください。
●安定器からランプ（照明器具）までの配線延長は、表中の数値以下となるようにしてください。
●アイ サンルクスエースの水銀灯安定器との組合せは、次のようになります。
70W→水銀灯安定器と同様に設計された専用安定器（一部専用器具内蔵形安定器）
660W→700W用水銀灯安定器
940W→1000W用水銀灯安定器
●調光点灯は最寄りの弊社営業所、設計センターへ別途ご相談ください。
●周囲温度は、－20 ～＋40℃の範囲内でご使用ください。
●安定器を並べて取付ける場合、安定器相互の間を安定器の幅以上離し、通風をよくしてください。
●適合するランプ、器具と組合せてご使用ください。不適合のランプや器具でのご使用は感電のおそれや、故障につながるおそれがありますのでご注意ください。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切ってください。

～2016.3…2016年3月生産終了

※表示価格には消費税は含まれておりません。