


# 発光管2本で寿命2倍

メンテナンス半減、発光管2本で寿命が2倍。

蛍光形



用途

- 工場・倉庫など保守交換が不便な場所等

※実際の製品は外球内面に蛍光膜が塗布されています。



## ■ツインマーキュリー 発光管を2本内蔵し、寿命を2倍にした水銀ランプ

水銀  
ランプ  
2020年

種類	形式	希望小売価格 (税抜)	梱包数	ランプ 電圧(V)	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数	定格寿命 (時間)	ランプ効率 (lm/W)	寸法(mm)・口金
100W	蛍光形 HF100TX	¥6,800	24	115	1.00	4000	4100	Ra40	24000	40	E26
250W	蛍光形 HF250TX	¥7,800	12	130	2.10	11500	4100	Ra40	24000	46	E39
400W	蛍光形 HF400TX	¥9,900	12	130	3.3	20000	4100	Ra40	24000	50	E39

ランプの注意事項 ■特性は100時間値を示します。  
■P1443、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

■UVカットタイプを受注生産にて対応いたします。価格、納期は、弊社営業所へお問合せください。なお、湿気が多い場所や雨水などがかかる状態では使用しないでください。ランプ表面の白濁により、明るさの低下やランプの短寿命のおそれがあります。

ご使用上の注意

- 点灯方向は任意です。
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。破損のおそれがあります。
- 周囲温度は、-5 ~ +40℃の範囲でご使用ください。
- 再始動時間は約10分を要しますが、器具の構造によっては、10分以上要することがあります。

- 5%以上の急激な電圧降下がある場合、ランプ立消えが起こることがあります。
- 安定するまでの時間は通常3~6分ですが、二次短絡電流の小さい安定器の使用や寒冷、強風などのもとではこれよりやや長くなる場合があります。

- ランプの外球(ガラス球)が割れた場合は、直ちに電源スイッチを切り、絶対に点灯しないでください。そのまま使用されますと、紫外放射による目や皮膚の障害及び破損落下などの危険があります。
- 定格寿命、若しくはそれ以前のランプ交換をおすすめします。また、連続点灯の場合はランプ異常の有無を確認するため、1週間に1度は消灯してください。